

Software Update für DVB-T2 freenet Receiver

Diginova T10 IR

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Mit dem Stick können Sie Ihren Receiver auf die aktuelle Firmware Version bringen, in der zahlreiche Verbesserungen durchgeführt wurden.

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

Stellen Sie eine Verbindung über HDMI oder Scart zu Ihrem Fernseher her, und stellen Sie bitte sicher, dass Sie den richtigen HDMI oder Scart Eingang am Fernseher für den Receiver angewählt haben. Lesen Sie dazu ggf. die Bedienungsanleitung des Fernsehers. Ziehen Sie den Netzstecker des Receivers um das Gerät stromlos zu machen. Lassen Sie den Fernseher bitte eingeschaltet.

Kopieren Sie die beiden Dateien xxxx.bin.sig und temuflag.bin auf einen USB Stick. Stecken Sie den Stick mit der Software Dateien in die USB Buchse auf der Rückseite des Receivers und stecken Sie dann den Netzstecker des Receivers wieder ein.

Es erscheint dieses Bild 1.

Bitte wählen Sie die Datei 0056_XXXX-XXXX an und bestätigen Sie mit OK.

Die Softwareübertragung und der Fortschritt wird am Fernseher angezeigt.

Bild 2

Entfernen Sie während des Update - Vorgangs nicht den Stick aus dem Gerät und ziehen Sie während dieser Zeit nicht den Netzstecker.

Dieser Vorgang kann ca. 90 bis 100 Sekunden dauern.

Wenn die Software komplett übertragen ist, startet der Receiver neu und kommt ggf. wieder mit Bild 1.

Wenn dieses Fenster erneut erscheint, kann das Gerät vom Strom genommen und der USB Stick entfernt werden.

Hinweis:

Wenn der Error Code 0x56 oder 0x57 erscheint, dann ist das Update bereits abgeschlossen und die aktuelle Version auf dem Gerät installiert.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.telestar.de

