

Compreso l'adattatore per i pacchi batteria da

- Makita (LXT)
- DeWalt (XR/20V MAX)
- Bosch Professional
- Milwaukee (M18)

Batteria non inclusa nella fornitura



DAB+



FM



AUDIO-STREAMING



USB



AUX



AKKU-BETRIEB



WASSERGESCHÜTZT

#### Caratteristiche delle prestazioni:

- Radio compatta per esterni
- Potenza massima in uscita degli altoparlanti: 80W
- Potenza nominale degli altoparlanti (RMS): 40W (2x 20W)
- Trasmissione audio wireless (portata: circa 15-30 metri)
- Rapporto segnale/rumore: ≥85dB
- Gamma di frequenza FM: 87,5-108 MHz
- Banda di frequenza DAB/DAB+: 174,928-239,2 MHz
- Batterie necessarie: 18V / 20V  
(batteria non inclusa nella fornitura)
- Porta USB per la ricarica di dispositivi mobili
- IPX4 Resistente agli spruzzi d'acqua

#### Connessioni:

- 1x USB 2.0 (5 V, 2,1 A)
- 1x Ingresso AUX
- 1x Ingresso adattatore AC (AC 100V-240V, DC 20V, 2A)

#### Dimensioni / peso:

- 28,4 x 22,4 x 22,0 cm (L/A/P)
- 3600 g

#### Ambito di consegna:

- TELESTAR TOP OR 20
- Alimentatore esterno da 230 V
- Vari adattatori per pacchi batteria (adatti per Makita (LXT), DeWalt (XR/20V MAX), Bosch Professional, Milwaukee (M18))
- Cavo audio AUX
- Istruzioni per l'uso

#### Caratteristiche principali:

- Robusta radio da esterno con griglia di protezione: un solido alloggiamento con un telaio robusto garantisce un'elevata durata e una protezione ottimale in condizioni di lavoro difficili.
- Ricezione FM e DAB/DAB+: supporta la ricezione della radio FM analogica e della radio digitale per un'ampia gamma di programmi con la migliore qualità audio.
- Display LCD ad alta risoluzione: display chiaro e ad alta risoluzione per una presentazione chiara delle informazioni sulle stazioni, delle impostazioni e delle modalità operative.
- Alimentazione flessibile: slot per batterie da 18V/20V o funzionamento tramite l'adattatore di rete in dotazione, ideale per l'uso mobile e stazionario. Compatibile con le batterie ricaricabili dei produttori più noti, adattatore incluso.
- Opzioni di riproduzione: Trasmissione della musica tramite Bluetooth, ingresso AUX. Passaggio dalla modalità bass boost a quella normale con la semplice pressione di un pulsante.
- Suono stereo potente: con una potenza massima di 80 watt (2x 20 watt RMS), la radio offre un suono potente e chiaro anche in ambienti rumorosi.
- Porta di ricarica USB: pratica porta da 5 V/2,1 A per ricaricare smartphone e altri dispositivi mobili direttamente sulla radio.
- Lunga portata: connessione Bluetooth stabile con una portata fino a 30 metri per la massima flessibilità d'uso.



Pannello di controllo chiaro con display LCD e pulsanti funzione



Connessioni laterali per AUX, USB e alimentazione



Alloggiamento per batteria con adattatore per batterie di produttori standard



La robusta griglia protettiva protegge i diffusori